

90W

E · S MOTOR □90㎜ LEAD WIRE TYPE

SPECIFICATION OF SR TYPE SPEED CONTROL MOTORS

SIZE mm sq.	Motor Type	Controller Type	Poles	Output	Voltage	Freq.	Duty	Speed Range	Permissible Torque at 1200rpm		Permissible Torque at 90rpm		Starting Torque		Cap.
				(W)	(V)	(Hz)		(rpm)	(kg-cm)	(N-m)	(kg-cm)	(N-m)	(kg-cm)	(N-m)	(μF)
90	S9R90GA( )-ES12 S9R90GA( )-ES12(CE)	SRA02 SRA02CE	4	90	1 Ø 110	60	30min.	90-1700	8.02	0.802	5.42	0.542	7.65	0.765	30.0
	S9R90GB( )-ES12 S9R90GB( )-ES12(CE)	SRB02 SRB02CE	4	90	1 Ø 220	60	30min.	90-1700	8.02	0.802	5.42	0.542	7.65	0.765	8.0
	S9R90GC( )-ES12 S9R90GC( )-ES12(CE)	SRC02 SRC02CE	4	90	1 Ø 100	50	30min.	90-1400	7.22	0.722	4.92	0.492	6.90	0.690	30.0
						60		90-1700	6.32	0.632					
	S9R90GD( )-ES12 S9R90GD( )-ES12(CE)	SRD02 SRD02CE	4	90	1 Ø 200	50	30min.	90-1400	7.22	0.722	4.92	0.492	6.90	0.690	8.0
						60		90-1700	6.32	0.632					
	S9R90GX( )-ES12 S9R90GX( )-ES12(CE)	SRX02 SRX02CE	4	90	1 Ø 220	50	30min.	90-1400	5.98	0.598	3.79	0.379	5.90	0.590	6.0
					1 Ø 240				6.35	0.635	4.09	0.409	7.20	0.720	

❖ 기종명 맨 끝자리에 (TP)가 명기된 MOTOR MODEL은 일반 MOTOR의 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다. 또한 기종명 S9R90GX( )-ES12는 TP가 내장된 THERMALLY PROTECTED TYPE입니다. (TP marked at the end of the motor model name indicates that it is standard motor with Thermal Protector mounted. S9R90GX( )-ES12 is thermally protected type with TP mounted.)

❖ ( )는 L, H Type을 표시합니다. L은 GEAR HEAD의 L과, H는 GEAR HEAD의 H와 사용하여 주십시오. (( ) is for marking 'L' type or 'H'. 'L' should be used with gearhead 'L' and 'H' should be used with gearhead 'H'.)

50Hz

MODEL \ GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
S9KC□B( )	kg-cm	18.2	21.9	30.4	36.5	45.6	54.7	60.8	68.4	82.1	98.6	110	124	149	178	198	200	200	200	200	200	200	200	200	200
S9KC□B( )-S	N·m	1.784	2.146	2.979	3.577	4.469	5.361	5.958	6.703	8.046	9.663	10.78	12.15	14.60	17.44	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60

60Hz

MODEL \ GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
S9KC□B( )	kg-cm	14.6	17.5	24.3	29.2	36.5	43.7	48.6	54.8	65.7	78.8	87.6	99.0	119	143	158	198	200	200	200	200	200	200	200	200
S9KC□B( )-S	N·m	1.431	1.715	2.381	2.862	3.577	4.675	4.763	5.370	6.439	7.722	8.585	9.702	11.66	14.01	15.48	19.40	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60	19.60

❖ GEAR HEAD 품명 중 □은 감속비를 표시합니다. (The code in □ of gearhead model is for gear ratio.)


❖ GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다. (It is the permissible TORQUE of the assembled motor and gearhead.)

❖ 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 200㎏-㎝입니다. (The permissible torque of the motor and inter-decimal gearhead is 200 kg-cm.)


❖ 회전방향은 ■색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향입니다. (■ color indicates that the output shaft of the geared motor rotates in the same direction as the output shaft of the motor. Others indicate rotation in the opposite direction.)

❖ 회전수는 MOTOR의 동기 회전수(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다. (Rpm is based on synchronous speed (50Hz: 1500rpm, 60Hz: 1800rpm) divided by gear ratio. The actual rotation speed can be 2~20% less than displayed value depending on the load.)


❖ ( )는 L, H Type을 표시합니다. L은 MOTOR의 L과, H는 MOTOR의 H와 사용하여 주십시오. (( ) is for marking 'L' type or 'H'. 'L' should be used with motor 'L' and 'H' should be used with motor 'H'.)



▲ S9R90GA()-ES12 S9R90GB()-ES12
S9R90GA()-ES12(TP) S9R90GB()-ES12(TP)



▲ S9R90GC()-ES12 S9R90GD()-ES12
S9R90GC()-ES12(TP) S9R90GD()-ES12(TP)




▲ S9R90GX()-ES12


DIMENSIONS

✚ GEARED MOTOR

※MOTOR MODEL : S9R90G□□-ES12
※HEAD MODEL : S9□C3B□-S~S9□C200B□-S




※HEAD MODEL : S9□C3B□ ~ S9□C200B□□-S




✚ MOTOR

※MOTOR MODEL : S9R90□□□-ES12



✚ INTER-DECIMAL GEAR HEAD




※MODEL : S9GX10B(H,L)





✚ WEIGHT - (표1 (Table1))

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		3.97
DECIMAL GEAR HEAD		0.65
GEAR HEAD	S9□C3B□ ~S9□C10B□	1.21
	S9□C12.5B□ ~S9□C20B□	1.30
	S9□C25B□ ~S9□C60B□	1.40
	S9□C75B□ ~S9□C200B□	1.45





✚ GEAR HEAD 출력축 사양 (SPEC for output shaft of gearhead) - (표2 (Table2))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
STRAIGHT TYPE S9SC3B□ ~S9SC200B□	
D-CUT TYPE S9DC3B□ ~S9DC200B□	
KEY TYPE S9KC3B□ ~S9KC200B□	

✚ KEY SPEC

GEAR HEAD	MOTOR
	


✚ MOTOR 출력축 사양 (SPEC for output shaft of motor) - (표3 (Table3))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
GEAR TYPE S9R90G□-ES12	
STRAIGHT TYPE S9R90S□-ES12	
D-CUT TYPE S9R90D□-ES12	
KEY TYPE S9R90K□-ES12	

DIMENSIONS

✚ GEARED MOTOR


※MOTOR MODEL : S9R90G□H-ES12
※HEAD MODEL : S9□D3B□~S9□D200B






✚ WEIGHT – (표1 (Table1))

PART		WEIGHT(kg)
MOTOR		3.97
GEAR HEAD	S9□D3B□ ~S9□D10B□	1.65
	S9□D12.5B□ ~S9□D20B□	1.80
	S9□D25B□ ~S9□D60B□	1.90
	S9□D75B□ ~S9□D200B□	1.95

✚ KEY SPEC

GEAR HEAD


✚ GEAR HEAD 출력축 사양 (SPEC for output shaft of gearhead) – (표2 (Table2))

MODEL	출력축 구분 (TYPES OF OUTPUT SHAFT)
STRAIGHT TYPE	
S9SD3B□ ~S9SD200B□	
D-CUT TYPE	
S9DD3B□ ~S9DD200B□	
KEY TYPE	
S9KD3B□ ~S9KD200B□	

50Hz

MODEL \ GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	500	416	300	250	200	166	150	120	100	83	75	60	50	41	37	30	25	20	16	15	12	10	8	7.5
S9KD□B	kg-cm	18.2	21.9	30.4	36.5	45.6	54.7	60.8	68.4	82.1	98.6	110	124	149	178	198	248	297	300	300	300	300	300	300	300
	N·m	1.784	2.146	2.979	3.577	4.469	5.361	5.958	6.703	8.046	9.663	10.78	12.15	14.60	17.44	19.40	24.32	29.13	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42

60Hz

MODEL \ GEAR RATIO		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	rpm	600	500	360	300	240	200	180	144	120	100	90	72	60	50	45	36	30	24	20	18	15	12	10	9
S9KD□B	kg-cm	14.6	17.5	24.3	29.2	36.5	43.7	48.6	54.8	65.7	78.8	87.6	99.0	119	143	158	198	238	266	300	300	300	300	300	300
	N·m	1.431	1.715	2.381	2.862	3.577	4.675	4.763	5.370	6.439	7.722	8.585	9.702	11.66	14.01	15.48	19.40	23.34	26.09	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42	29.42

❖ GEAR HEAD 품명 중 □은 감속비를 표시합니다. (The code in □ of gearhead model is for gear ratio.)
❖ GEAR HEAD와 조합한 경우의 허용 TORQUE입니다. (It is the permissible torque of the assembled motor and gearhead.)
❖ 감속비 1/10의 중간 GEAR HEAD를 접속한 경우의 허용 TORQUE는 300kg-cm입니다. (The permissible torque of the motor and inter-decimal gearhead is 300 kg-cm.)
❖ 회전방향은 ■색이 MOTOR의 회전방향과 동일방향이고, 기타는 MOTOR 회전방향과 반대방향입니다. (■ color indicates that the output shaft of the geared motor rotates in the same direction as the output shaft of the motor. Others indicate rotation in the opposite direction.)
❖ 회전수는 MOTOR의 동기 회전수(50Hz : 1500rpm, 60Hz : 1800rpm)를 기준으로 하여 감속비로 나누어서 계산하였습니다. 실제의 회전수는 부하의 크기에 따라서 표시된 수치보다 2~20% 적습니다. (Rpm is based on synchronous speed (50Hz: 1500rpm, 60Hz: 1800rpm) divided by gear ratio. The actual rotation speed can be 2~20% less than displayed value depending on the load.)
❖ 'H' Type 전용으로 기종명에 표시하지 않습니다. MOTOR의 H와 사용하여 주십시오. (Only "H" type is applicable.)